

	N°
Электрические приводы типа EA25 - 250	700278091



Дополнительные программно-аппаратные средства:



Android в версии не ниже V5.1.
Модуль связи
Мобильное приложение GF Actuator
NFC.

Пусконаладка


Справочник по интеллектуальным приводам



700278106 / MA_00014_EN (02.19)
© Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG
CH-8201 Schaffhausen/Switzerland, 2019

Подготовка

1 Извлеките из упаковок



2 Загрузка приложения GF Actuator для платформы Android

Зайдите в Google Play Store, найдите и скачайте приложение GF Actuator.



ИЛИ


отсканируйте QR-код, приведенный внизу, и перейдите по ссылке в библиотеку приложений Google Play Store. Скачайте приложение GF Actuator.



3 Запустите приложение GF Actuator.



4 Выберите тип подключения



Беспроводное подключение по стандарту NFC



Особенности стандарта NFC

- Привод с выключенным питанием
- Конфигурация

1 Просмотр настроек


Держите мобильное устройство рядом со считывателем с маркировкой NFC на приводе до тех пор, пока не будут считаны все параметры конфигурации.

NFC reader




2 Конфигурация

Измените конфигурацию и нажмите NEXT.




3 Сохраните конфигурацию в памяти

Держите мобильное устройство рядом со считывателем с маркировкой NFC на приводе до тех пор, пока не будет сохранена конфигурация (загорится зеленый круговой индикатор и будет выдан вибросигнал обратной связи).



Подключение по стандарту Wi-Fi Direct




Особенности стандарта Wi-Fi

- Привод с включенным питанием
- Конфигурация
- Дистанционное управление
- Диагностика в процессе эксплуатации

1 Подключение


Включите питание привода и дождитесь полной активации светодиодной ленты состояния с круговым обзором. Выберите привод из списка и нажмите Connect.

Пароль: #WorkSmarter




2 Конфигурация

- Идентификация
- Цвет светодиодного индикатора
- Настройки подключения
- Аппаратные настройки




2 Монитор

- Идентификация
- Положение
- Диагностические данные



3 Управление

Управляйте приводом в течение заданного вами времени.




Отключите удаленный доступ

Дополнительно можно ограничить функциональность беспроводной связи с помощью ДИП-переключателей на плате управления. Перед настройкой ДИП-переключателя плату необходимо снять с привода.


1 Снятие флипчарта

Откройте крышку привода и выверните 4 винта T20 с утолщенной шестигранной головкой. Отсоедините все разъемы от электронной платы управления и аккуратно снимите ее. Помните, что флипчарт является устройством, чувствительным к статическому электричеству.



2 Настройте ДИП-переключатель

Настройте ДИП-переключатель на плате управления на ограничение удаленного доступа.



Номер ДИП-переключателя	Ограничение
1	ON = отключить функцию дистанционного изменения положения
2	ON = отключить функцию дистанционного изменения конфигурации
3	ON = отключить функцию внешнего обновления прошивки